

Gigaset SL780

Perfektion mit eleganter Note

- › Schnurloses Telefon mit Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard) mit Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstags-Erinnerung, Bild
- › Hochwertiges TFT-QVGA Farb-Display, 36 x 47 mm (B x H)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Leistungsmerkmale

- o Einfache Bedienung über neues intuitives Menükonzept
- o Verschiedenen Sprachen einstellbar
- o 5-Wege-Navikey mit Centerclick
- o Integrierte Bluetooth®-Funktionalität zum Telefonieren über ein Bluetooth®-Headset und zum Austausch von Adressbuch-Einträgen mit Bluetooth®-fähigen Mobiltelefonen (vCard-Transfer)
- o PC-Anschluss über Bluetooth® oder Mini-USB, zur Synchronisation des Adressbuchs mit Microsoft Outlook

TFT-Farb-Display und beleuchtete Tastatur

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 36 x 47 mm (B x H), 256.000 Farben, QVGA, 240 x 320 Pixel
- o Anzeige von Datum, Uhrzeit oder Kalender
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Digitaluhr als Screensaver einstellbar
- o Gesprächsdaueranzeige
- o Ergonomische Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie, weiß beleuchtet
- o Beleuchtete Nachrichten- (MWI) und Freisprechtaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Akustik

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität über hochwertigen Lautsprecher
- o Headset-Anschluss:
 - über Slim-Lumberg oder
 - Bluetooth® (Headset- und Freisprech-Profil)
- o Einstellbare Hörerlautstärke (5-stufig)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

Telefonieren

- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (I WV)

Adress- / Telefonbuch

- o Adressbuch für 500 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag
- o VIP-Ruf: Klingeltöne zuordenbar

Ankommende Anrufe

- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP /CNIP)
- o Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar 22 Polyphon- und 3 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodie für interne Rufe
- o Lautstärke einstellbar in 5 Stufen + Crescendo
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung mit einstellbarer Sonderfunktion für VIP-Anrufe

Anrufliste

- o Liste der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste

SMS-Funktion

- o Versenden von SMS mit 612 Zeichen
- o Bis zu 4 personalisierte SMS-Eingänge
- o Bis zu 50 SMS speicherbar
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Speichern von Nummern aus SMS in das Adressbuch
- o Automatische Registrierung im SMS-Servicezentrum

Weitere Funktionen

- o Separate Basisstation und Ladeschale für flexible Aufstellung
- o Wecker
 - mit einstellbarer Melodie
 - Schlummer-Funktion

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o 2 Gespräche gleichzeitig möglich (1 externes, 1 internes)
- o Gezielte Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage, ggf. Wiederanruf
- o Sammelruf bei externen Anrufen
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer
- o Telefonbuchtransfer zwischen Komfort-Mobilteilen
- o Raumüberwachung (Baby-Alarm)

PC-Schnittstelle

Über Mini-USB und Bluetooth® (Serial Profil) –
jetzt auch für Mac OS X 10.4.9 und höher

- o Mit Software Gigaset QuickSync Synchronisation des Adressbuchs mit Microsoft Outlook***
- o Adressbuch am PC editieren

Neue Funktionen mit Software-Upgrade Version V114 im Mobilteil Gigaset SL78H**** und Gigaset QuickSync 4.0

- o Speichern von Bildern für Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)
- o Screensaver oder Dia-Show (JPEG-, BMP-, GIF-Format)
- o Speichern von Sounds (z. B. MP3) für individuelle Klingelmelodien

Weitere neue Funktionen:

- o SMS-Texteingabe-Hilfe mit T9 in 5 verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, S)
- o „Colour-your-friend“-Funktion: optische Anruferanzeige in 6 einstellbaren Display-Farben

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 200 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 15 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion-Akku
- o Ladezeit: ca. 6 Std.
- o Abmessungen: 139 x 48 x 18 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 130 g

Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen:
 - Basisstation: 132 x 38 x 105 mm (B x T x H)
 - Ladeschale: 66 x 49 x 30 mm (B x T x H)
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SL780
- o 1 Basisabdeckung mit Fuß
- o 1 Steckernetzgerät für die Basisstation
- o 1 Mobilteil Gigaset SL78H
- o 1 Akku
- o 1 Akkudeckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 USB Datenkabel
- o 1 CD-ROM (Treiber für USB Datenkabel)

Gerätefarbe

- o Metall/Schwarz

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

*** Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows XP, Windows Vista, Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher

**** Für bereits vorhandene Mobilteile steht ein kostenloser Download auf der Produktseite Gigaset SL78x zur Verfügung
www.gigaset.com/de
(Upgrade nur per Datenkabel über Mini-USB)